



Système d'exploitation Linux
Navigateur Web
Applications préinstallées
DLNA, mise en miroir Miracast



Bluetooth 4.2 – pour une connexion encore plus rapide structure, plus de portée (jusqu'à 100 m) et moins de consommation (faible consommation d'énergie). Le téléviseur alphasatronics peut envoyer le signal audio via Bluetooth et lire la musique depuis le téléphone mobile.

alpha **LINK** alpha **SOUND** alpha **VIEW**



| Modèle | T-22 SBI+ | | |
|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| ECRAN | Taille de l'écran | 55 cm (22") | |
| | Écran alphasatronics grand angle 178°/178° | LED-Display | |
| | Format de l'image | 16:9 Widescreen | |
| | Résolution | 1920 x 1080 Full-HD | |
| | Contraste | 1000:1 | |
| | Luminosité | 300 cd/m ² | |
| | Temps de réponse | < 5 ms | |
| | Angle de vue | 178 H, 178 V | |
| | SON | Puissance musicale / Watts | 2 x 5 W |
| Haut-parleurs avant / intégrés | | ● / - | |
| Stéréo-Sound | | ● | |
| Audio DSP-Technologie | | - | |
| Passiv Bass | | - | |
| alphatronicsAUDIO+ | | ● | |
| RACCORDEMENTS | | TV Tuner | ● |
| | 2x ports HDMI / ARC | ● / - | |
| | AV in / AV out | ● | |
| | Casque (3,5 mm) | ● | |
| | Port YPbPr (3,5 mm) | ● | |
| | Digital Coaxial Out | ● | |
| | RJ45 | ● | |
| | Antenne Wifi Externe | - | |
| | Tension d'alimentation 10,8 - 26 V CC | ● | |
| | Bloc d'alimentation externe 100 - 240 V CA, 12 V DC | ● | |
| alphatronicsSound | Module Bluetooth intégré | 4.2 | |
| | Couplage via menu OSD | ● | |
| TUNER | Triple-Tuner (DVB-S2, TNT Ultra HD, DVB-C Tuner - HDTV MPEG2/4) | ● | |
| | PAL B/G, NTSC, SECAM | ● | |
| | HbbTV 2.0 | - | |
| | Affichage intégré de qualité (DVB-S2) | ● | |
| | CI+-Slot (Common Interface) | ● | |
| | Guide électronique des programmes | ● | |
| | Liste des favoris | ● | |
| | Contrôle parental | ● | |
| | PhotoViewer | 2 ports USB 2.0 / Media player | ● |
| | PVR | Disque dur intégré | - |
| | Activation fonction PVR | - | |
| Player | Lecteur DVD intégré latéralement | - | |
| | Lecteur Blu-Ray intégré latéralement | - | |
| | Format: CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG | - | |
| | Format: Blu-Ray | - | |
| | INTERNET | SMART-TV (système d'exploitation Android) | - |
| | Fonction Basic Smart | ● | |
| | Dual band WiFi - 2.4GHz/5 GHz | ● / - | |
| | Portail des applications : netrange | - | |
| | Mise à jour | - | |
| ÉQUIPEMENTS | Recherche des chaînes - enregistrement automatique | ● | |
| | Liste des chaînes pour pays européens | ● | |
| | Nombre de chaînes maximal | 999 | |
| | Vidéotexte TOP (100 pages) | ● | |
| | Mode Image | 4 | |
| | Mode Son | 5 | |
| | Fonction veille | ● | |
| | Menu OSD graphique (multilingue) | ● | |
| | GÉNÉRAL | Poids (avec / sans pied en kg) | 2,7 / 2,4 |
| | | Dimensions (avec / sans pied, l x P x H en mm) | 503 x 343 x 154 / 503 x 312 x 53 |
| | Couleur | argent brossé | |
| | VESA Standard (100 x 100) | ● | |
| | Interrupteur marche / arrêt | ● | |
| | Puissance absorbée kWh / 1000 | 20 W | |
| | Puissance absorbée de veille | < 0,5 W | |
| | Classe d'efficacité énergétique | F | |
| ACCESSOIRES | Télécommande, DVB-T antenne AN5, adaptateur secteur, YPbPr câble, adaptateur AV, câble 12V, piles, mode d'emploi | | |

