



OTA (OVER THE AIR - Update):
Hilft Ihnen, Ihren alphatronics TV immer auf dem aktuellen Softwarestand zu halten.

netrange

netrange - eines der weltweit größten SMART-TV Portale: Über 1000 Apps, über 2500 lineare TV-Kanäle, über 200 Spiele in über 100 Ländern verfügbar.



Bluetooth 5.0 - bei doppelter Datenübertragungsrates, schnellerem Verbindungsaufbau und einer Reichweite von bis zu 200 Metern wird gleichzeitig der Energieverbrauch (Low Energy) gesenkt. Ihr alphatronics TV kann das Tonsignal per Bluetooth senden und die Musik vom Smartphone wiedergeben.



| Modell | | SL-22 DSBAI+ | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BILD | Bildschirmgröße | 55 cm (22") | |
| | Display alphatronics Weitwinkel 178°/178° | LED-Display | |
| | Bildformat | 16:9 Widescreen | |
| | Auflösung | 1920 x 1080 | |
| | Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
| | Helligkeitswert | 350 cd/m ² | |
| | Reaktionszeit | < 5 ms | |
| | Betrachtungswinkel | 178 H, 178 V | |
| | TON | Musikleistung / Watt | 2 x 5 W |
| Integrierte Lautsprecher / nach vorne abstrahlend | | ● / - | |
| Stereo-Sound | | ● | |
| Audio DSP-Technologie | | - | |
| Passiv Bass | | - | |
| alphatronicsAUDIO+ | | ● | |
| ANSCHLÜSSE | | TV Tuner | ● |
| | 2x HDMI-Anschluss / ARC | ● / ● | |
| | AV in / AV out | ● | |
| | Kopfhörer (3,5 mm) | ● | |
| | YPbPR-Anschluss (3,5 mm) | ● | |
| | Digital Coaxial Out | ● | |
| | RJ45 | ● | |
| | Externe Wifi Antenne | - | |
| | 10,8 - 26 V DC Versorgungsspannung | ● | |
| | Netzgerät extern 100 - 240 V AC, 12 DC | ● | |
| | alphatronicsSound | Bluetooth Modul | 5.0 |
| | | Pairing über OSD-Menü | ● |
| | TUNER | Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T2 HD, DVB-C Tuner - HDTV MPEG2/4) | ● |
| PAL B/G, NTSC, SECAM | | ● | |
| Integrierte Anzeige des Qualitätspegels (DVB-S2) | | ● | |
| CI+ Slot (Common Interface) | | ● | |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | | ● | |
| Favoritenliste | | ● | |
| Kindersicherung | | ● | |
| Katrein-Steuerung | One-Cable-Solution | ● | |
| PhotoViewer | 2x USB 2.0-Anschluss / Media Player | ● | |
| PVR | Integrierter Festplattenspeicher | - | |
| | PVR-Funktion freigeschaltet | - | |
| Player | Seitlich integrierter DVD-Player | ● | |
| | Seitlich integrierter BluRay-Player | - | |
| | Formate: CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG | ● | |
| | Formate: Blu-Ray | - | |
| INTERNET | SMART-TV* (Android-Betriebssystem) | 9.0 | |
| | Basic-Smart-Funktion | - | |
| | Dual band WiFi - 2.4GHz/5 GHz | ● | |
| | netrange-Portal* | ● | |
| AUSSTATTUNG | Over The Air - Update | ● | |
| | Automatischer Sendersuchlauf-Speicherung | ● | |
| | Senderlisten für europäische Länder | ● | |
| | Max. Programmplätze TV | 999 | |
| | Videotext TOP (100 Seiten) | ● | |
| | Bildmodi | 4 | |
| | Soundmodi | 5 | |
| | Sleep-Timer | ● | |
| | Graphisches OSD-Menü (mehrsprachig) | ● | |
| | ALLGEMEIN | Gewicht (mit/ohne Fuß in kg) | 3,7 / 3,4 |
| Abmessungen (mit/ohne Fuß, B x H x T in mm) | | 503 x 343 x 154 / 503 x 312 x 53 | |
| Gehäusefarbe | | schwarz | |
| VESA-Standard (100 x 100 mm) | | ● | |
| Ein-/Ausschalter | | ● | |
| Leistungsausnahme kWh/1000 | | 19 | |
| Leistungsaufnahme Standby | | < 0,5 W | |
| Energieeffizienzklasse | | F A G | |
| Zubehör | | Fernbedienung, DVB-T Antenne AN5, Netzteil, YbPR-Adapter, AV-Adapter, Kfz 12-Volt-Kabel, Batterien, Bedienungsanleitung | |

*Streaming-Dienste können sich ohne Vorankündigung ändern oder vom Anbieter eingestellt werden. Streaming-Service-Verfügbarkeit variiert je nach Region.